Overview RO/SRM/SRO-Röhren
considering input power, focal spot, foci, x-ray field

Tube type	Input power SF / LF	Focal spot SF / LF	Target angle SF / LF	X-ray field SF / LF
SRO 0950	9 / 50	0,3 / 1,0	15°	50 x 50
SRO 0951	9 / 50	0,3 / 1,0	15°	50 x 50
SRO 1330	12 / 30	0,3 / 0,6	12°	38 x 38
SRO 2055	20 / 50	0,3 / 0,6	7°	21 x 21
SRO 2550	25 / 50	0,6 / 1,0	15°	50 x 50
SRO 32100	30 / 100	0,6 / 1,5	13°	43 x 43
SRO 33100	30 / 85	0,6 / 1,3	13°	43 x 43
SRO 1230	12 / 30	0,3 / 0,6	12°	38 x 38
SRO 1250RE	12 / 50	0,3 / 1,2	10°	32 x 32
SRO 2050RE	19 / 50	0,6 / 1,2	15° / 17°	50 x 50 / 57 x 57
SRO 2050TM	19 / 43	0,6 / 1,2	15° / 17°	50 x 50 / 57 x 57
SRO 2150RE	19 / 50	0,6 / 1,2	15° / 17°	50 x 50 / 57 x 57
SRO 2250	20 / 50	0,6 / 1,2	16°	53,5 x 53,5
SRO 12100RE	11 / 100	0,3 / 1,5	13°	43 x 43
SRO 30100RE	27 / 100	0,6 / 1,5	10° / 12°	32 x 32 / 38 x 38
SRO 31100RE	27 / 100	0,6 / 1,5	13°	43 x 43
SRO 2551	25 / 50	0,6 / 1,0	15°	50 x 50
SRO 33102	30 / 85	0,6 / 1,3	12°	38 x 38

formats
at 100 cm
SID

Tube type	Input power SF / LF	Focal spot SF / LF	Target angle SF / LF	X-ray field SF / LF
SRM 0310	10 / 80	0,3 / 1,0	10°	32 x 32
SRM 0510	35 / 90	0,5 / 1,0	9°	28 x 28
SRM 0511	30 / 80	0,5 / 1,1	11°	35 x 35
SRM 0612	35 / 100	0,6 / 1,2	12°	38 x 38
SRM 1550	15 / 50	0,3 / 0,7	11°	35 x 35
SRM 1551	15 / 50	0,3 / 0,7	11°	35 x 35
SRM 1580	13 / 70	0,3 / 1,0	12°	38 x 38
SRM 2250	22 / 50	0,5 / 1,0	15°	50 x 50
SRM 35100	35 / 100	0,6 / 1,2	12°	38 x 38

Tube type	Input power SF / LF	Focal spot SF / LF	Target angle SF / LF	X-ray field SF / LF
RO 1230	12 / 30	0,6 / 1,2	16	53,5 x 53,5
RO 1750	17 / 50	0,6 / 1,3	13	43 x 43
RO 3050RE	30 / 50	1,2 x 1,8	16	53,5 x 53,5